

# LÍNEA DE GENERADORES



## GENERADOR

# EZ6500

Potencia Neta

**6.5**  
HP

Nivel de Ruido

**99**  
DBA

Uso Continuo

**5.8**  
HORAS

Generador monofásico de 13 HP de muy bajo consumo de combustible y nivel de ruido, con sistema de arranque dual (eléctrico y arranque retráctil). Equipado con alerta de aceite, deteniendo el equipo en caso de falta de aceite. Ideal para el uso domiciliario y profesional.

### GENERADOR

FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	6,5 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	5,5 KVA
SALIDA DE C.C.	N/A
USO CONTÍNUO	5,8 HS
NIVEL DE RUIDO	99 DB(A)

### MOTOR

TIPO DE MOTOR	GX390 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	389 CM3
POTENCIA NETA	11,7 HP (8.7 kW) 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL/ELÉCTRICO

### DIMENSIONES

ANCHO	535 MM
LARGO	685 MM
ALTO	540 MM
PESO EN SECO	80 KG

### OTRAS ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE COMBUST.	15,5 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	3.5 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	1,1 LTS
ECO THROTTLE	NO
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	SI
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	NO
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
VOLTÍMETRO	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	NO